

技术通报——问与答

1. 问: 我在Penryn1600SLi-110dB主板上安装4GB以上的内存,发现在Windows Vista 64-bit下它变得不稳定。我应该怎么办?

答: 请参照如下步骤安装 Microsoft Vista 系统补丁 KB929777 修复这个问题。

1. 首先在这款主板上只安装 2GB 内存。

2. 安装 Microsoft Vista 系统补丁 KB929777

可用的Microsoft系统补丁KB929777 位于:

<http://support.microsoft.com/kb/929777/en-us>

3. 完成系统补丁的安装之后,请重新启动 Windows Vista 64-bit 系统。

4. 关闭电脑,并安装 4GB 内存条到主板。

现在,系统应该可以在 4GB 内存下正常运行。

2. 问: 我的主板集成Realtek ALC662声卡,支持5.1声道高清晰音频。但是背板音频接口只有3个音频插孔(浅蓝色、青柠色、粉红色)。我怎么将5.1声道喇叭连接到背板的音频接口呢?

答: 请参照如下步骤连接 5.1 声道喇叭:

1. 将“Rear Speaker”(后置喇叭)连接到 Line In (浅蓝色)接口

2. 将“Front Speaker”(前置喇叭)连接到Line Out (青柠色)接口

3. 将“Central / Subwoofer”(中央/重低音喇叭)连接到Microphone (粉红色)接口

4. 在 REALTEK 音频管理器里将“Audio I/O”(音频输入/输出接口)设置调整为“6CH Speaker”(6声道喇叭)。请查看下面的图片:

